

Mobilt Bredband

Homeboxen stödjer 3G-modemen Huawei E270, E220 och E170. 3 utav 4 3G-modem som säljs i Sverige är Huawei, för att veta att ditt stöds så kolla på baksidan av modemmet så står det där. Följ stegen nedan för att installera ditt mobila bredband:

1. Koppla den vita kabeln med gula huvuden(rj45) från LAN1 på Homeboxen till din datorn.
2. Öppna en webbläsare och skriv in följande adress : 192.168.0.1 för att komma in på administrationssidan. Klicka på -SETUP- välj sedan följande enligt bilder:

Internet Settings

Connection type : ADSL / DHCP
 ADSL / PPPoE
 ADSL / PPPoA
 ADSL / Bridged IP
 Ethernet Uplink / DHCP
 Ethernet Uplink / PPPoE
 Ethernet Uplink / Bridged IP
 3G Uplink

3G Username :

3G Password :

3G APN :

3G Dial Number :

3G CGDCONT :

PIN Code :

3. Här är förklaring över hur du ska fylla i rutorna över
3G Username Kan du välja vad som helst då detta inte används, men skriv något
3G Password Din PIN-Kod till simkortet
3G APN Ska vara olika beroende på vilken leverantör av mobilt bredband du har, lista finns på nästa sida
3G Dial Number Ska alltid vara ***99#**
3G CGDCONT Ska alltid vara **1**
PIN Code Ditt PIN-kod till SIM-kortet som du fick av din bredbandsleverantör när du beställde det mobila bredbandet
4. Klicka sedan på -APPLY- längst ner på sidan och vänta till "General Information" kommer fram, stäng sedan av Homeboxen och din dator.
5. Koppla sedan in USB-modemet i ett utav uttagen och slå på Homeboxen igen.
6. Sök efter trådlösa nätverk och anslut till SSID "WippiesHome", det går även att ha Homeboxen trådnunden till datorn.

3G APN:

- **3** - data.tre.se eller bredband.tre.se
- **Telenor** - internet.telenor.se
- **Tele2/Comviq** - internet.tele2.se
- **Telia** - online.telia.se